

電磁ブレーキケーブル中継接続組合せ表 (*1)

電磁ブレーキケーブルを中継接続する場合は、モータ形名によってケーブル形名が異なりますので、下記表よりケーブル形名を選定ください。選定の際は、総ケーブル長が下記総ケーブル長以内になるよう選定ください。

(1)HG-SR/HF-SPシリーズ

モータ形名	組合せケーブル形名			総ケーブル長
	アンプ側		モータ側	
HG-SRシリーズ	SC-BKC1CBL□M-L	30m以下	SC-BKC1JCBL□M-H	50m
HG-JR53B、73B、103B、153B、203B、353B、503B、703B、903B、534B、734B、1034B、1534B、2034B、3534B、5034B、7034B、9034Bモータ			SC-BKC1JCBL□M-■-H	
HF-SPシリーズ			SC-BKC1JCBL□M-L	
HF-JP53B、73B、103B、153B、203B、353B、503B、703B、903B、534B、734B、1034B、1534B、2034B、3534B、5034B、7034B、9034Bモータ			SC-BKC1JCBL□M-■-L	
	SC-BKC1CBL□M-H		SC-BKC1JCBL□M-H	
			SC-BKC1JCBL□M-■-H	
			SC-BKC1JCBL□M-L	
			SC-BKC1JCBL□M-■-L	

*1:上記以外の組合せおよび総ケーブル長については、別途ご相談ください。

(2)HG-KR、MR/HF-KN/KP/MPシリーズ

①コネクタ保護等級:IP65

モータ形名	組合せケーブル形名				総ケーブル長
	アンプ側		モータ側		
HG-KR/MRシリーズ HF-KN/KP/MPシリーズ	SC-BKC1CBL□M-L	30m以下	SC-BKS1JCBL□M-■-H	10m以下	40m
			SC-BKS1JCBL□M-■-L		
			SC-BKS1JCBL□M-■-S		
	SC-BKC1CBL□M-H		SC-BKS1JCBL□M-■-H		
			SC-BKS1JCBL□M-■-L		
			SC-BKS1JCBL□M-■-S		

*1:上記以外の組合せおよび総ケーブル長については、別途ご相談ください。

②コネクタ保護等級:IP20

モータ形名	組合せケーブル形名			総ケーブル長
	アンプ側	モータ側		
HG-KR/MRシリーズ HF-KN/KP/MPシリーズ	SC-BKS4CBL□M-LL	SC-BKS4JCBL□M-■-H	10m以下	50m
		SC-BKS4JCBL□M-■-L		
		SC-BKS4JCBL□M-■-S		
	SC-BKS4CBL□M-LH	SC-BKS4JCBL□M-■-H		
		SC-BKS4JCBL□M-■-L		
		SC-BKS4JCBL□M-■-S		

*1:上記以外の組合せおよび総ケーブル長については、別途ご相談ください。